

DatenUpdate

Abkürzung	Beschreibung
none	Es wurden keine Änderungen an den FS gesendet.
force	Force Update
slot	Der RS485-Slot für den Fingerscanner hat sich geändert (löst ein Force Update aus). Tritt auf wenn Gerät hinzugefügt wird oder entfernt.
crc	Finger/User -Records stimmen nicht überein (es werden einzelne Records aktualisiert).
crcfull	Viele Finger/User -Records stimmen nicht überein --> Force Update
opt	Der Optionblock (Zeitfenster, Ereignisse, Aktionen, ...) müssen aktualisiert werden
cal	Kalender Daten stimmen nicht mehr überein und werden aktualisiert (z.B.: bei Jahreswechsel)
par	Die Modulparameter werden aktualisiert.
checkdb	Die Finger/User -Records am Fingerscanner stimmen nicht mit den Referenzdaten am TS überein (Check Database). Die Änderungen werden übertragen.
checkdbforce	Check Database liefert ungültige Daten --> Force Update
kpforcerebuildindex	Für das ekey net keypad müssen die Benutzerdaten neu übermittelt werden. Der DbIndex muss neu erstellt werden.

Kommunikationsfehler

Abkürzung	Beschreibung
none	Gerät wurde zurückgesetzt (z.B.: für Update).
stop	Kommunikation mit dem ekey net converter LAN wurde vom TS gestoppt.
start	Kommunikation mit dem ekey net converter LAN wurde vom TS gestartet.
restart	Kommunikation mit dem ekey net converter LAN wurde vom TS neu gestartet (stop und start).
noresponse	Der ekey net converter LAN reagiert nicht.
com	Ein RS-485 Gerät reagiert nicht (Gerät antwortet nicht oder nur mit verstümmelter Kommunikation).
unknown	Ein unbekannter Kommunikationsfehler ist aufgetreten.